

■ EPシリーズ (総合製品案内)

EPシリーズは、開放型バッテリー専用充電器です

※開放型とは、代表的なバッテリーは「EBバッテリー」です。VRLAとは異なり、液補充可能な（液栓付）のバッテリーとなります

形式名	入力	出力	充電方式	外形寸法(mm) 突起物は除く			質量 (約kg)	適合バッテリー 容量	保護タイ 機能
				巾	奥行	高さ			
EP12-10	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC12V 10A	準定電圧方式	180	209	185	5	12V35Ah(5Hr)	3h+18h
EP12-15	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC12V 15A	準定電圧方式	180	209	185	6	12V50Ah~ 65Ah(5Hr)	3h+18h
EP12-20	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC12V 20A	準定電圧方式	180	209	185	6	12V65Ah~ 100Ah(5Hr)	3h+18h
EP12-30	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC12V 30A	準定電圧方式	210	264	208	10	12V100Ah~ 160Ah(5Hr)	3h+18h
EP12-40	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC12V 40A	準定電圧方式	210	264	208	12	12V140Ah~ 200Ah(5Hr)	3h+18h
EP24-10	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC24V 10A	準定電圧方式	180	209	185	7	24V35Ah(5Hr)	3h+18h
EP24-15	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC24V 15A	準定電圧方式	180	209	185	8	24V50Ah~ 65Ah(5Hr)	3h+18h
EP24-20	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC24V 20A	準定電圧方式	210	264	208	11	24V65Ah~ 100Ah(5Hr)	3h+18h
EP24-30	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC24V 30A	準定電圧方式	210	264	208	15	24V100Ah~ 160Ah(5Hr)	3h+18h
EP24-40	AC100V又は 200V50~60Hz	DC24V 40A	準定電圧方式	210	294	208	19	24V140Ah~ 200Ah(5Hr)	3h+18h
EP36-20	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC36V 20A	準定電圧方式	260	290	238	16	36V65Ah~ 100Ah(5Hr)	3h+18h
EP36-30	AC100V又は 200V50~60Hz	DC36V 30A	準定電圧方式	260	290	238	18	36V100Ah~ 160Ah(5Hr)	3h+18h
EP36-40	AC200V 50~60Hz	DC36V 40A	準定電圧方式	260	340	238	26	26V140Ah~ 200Ah(5Hr)	3h+18h
EP48-15	AC100V/200V 50~60Hz 入力電圧切替方式	DC48V 15A	準定電圧方式	260	290	238	16	48V50Ah~ 65Ah(5Hr)	3h+18h
EP48-20	AC100V又は 200V50~60Hz	DC48V 20A	準定電圧方式	260	290	238	20	48V65Ah~ 100Ah(5Hr)	3h+18h
EP48-30	200V50~60Hz	DC48V 30A	準定電圧方式	260	290	238	26	48V100Ah~ 160Ah(5Hr)	3h+18h
EP48-40	AC200V 50~60Hz	DC48V 40A	準定電圧方式	260	340	238	32	48V140Ah~ 200Ah(5Hr)	3h+18h
EP48-60	AC200V 3相 50~60Hz	DC48V 60A	準定電圧方式	260	398	238	36	48V180Ah~ 360Ah(5Hr)	3h+18h